

## ➤ 擴大機40W-200W系列



**型號：** BS-8120T

**品名：** 120W擴大機含電話廣播

- 簡介：**
- 1.輸入：MIC\*6(1 2 3孔有音控功能)  
AUX\*4(3組梅花端子,1組6.3麥克風孔)
  - 2.輸出：錄音輸出(LINE OUT)\*1(6.3麥克風孔)
  - 3.輸出功率：120W
  - 4.頻率響應：20Hz~20KHz  $\pm 3$ dB
  - 5.雜音比：N/S 大於90dB
  - 6.音質控制：BASS  $\pm 10$ dB-100Hz  
TREBLE  $\pm 10$ dB-10KHz
  - 7.輸出顯示：雙排LED LEVEL METER
  - 8.電話廣播前後奏、介面卡
  - 9.開關機：背面受控AC座與前面電源開關同步開關機
  - 10.開機端子：附遙控POWER S.W自動開機功能(配合電子鐘/音樂鐘/電話廣播前後奏器)
  - 11.保護裝置：喇叭超載或線路短路,保險開關自動跳脫(手動復歸)
  - 12.輸出：低阻抗輸出0、4 $\Omega$ 、8 $\Omega$ 、16 $\Omega$   
高阻抗輸出0、100V
  - 13.電源：AC-110V 50/60Hz(AC-220V訂製) DC-24V